

Anbausatz für Gehäusegröße A und B / *Mounting kit for housing size A and B*

Lieferumfang / *Scope of delivery*

Anzahl <i>Number</i>	Artikel <i>Article</i>	Artikelnummer <i>Part No.</i>	Ansicht <i>View</i>
1	Abschirmblech <i>Shield plate</i>	B0G6T03-K019	
2	Linsenschraube M4x8 <i>Oval-head screw M4x8</i>	9905071-408K	
1	Schirmklemme <i>Shielding clamp</i>	0090T84-C009	
1	Schirmklemme <i>Shielding clamp</i>	0090T84-C014	
1	Montageanleitung <i>Mounting instruction</i>	00G6N1Z-0AB0	
Gesamtgewicht <i>Total weight</i>			100 g 100 g

Befestigung des Abschirmbleches am Umrichter / Fixing the shield plate at the inverter

- Schrauben mit Schutzerdungszeichen ① lösen
Loose screws with protective earth sign ①
- Abschirmblech aufschieben
Put on shield plate
- Schrauben ① durch Linsenschrauben ohne Schutzerdungszeichen (9905071-408K) ersetzen
Replace screws ① by oval-head screws without protective earth sign (9905071-408K)
- Schrauben mit 1,3Nm wieder festziehen
Fix screws with 1,3Nm
- Schirmklemmen am Abschirmblech aufstecken
Mount shielding clamps at the shield plate
- Erdungsschrauben mit Bügel anschrauben
Fix earth screw with clamp



Montage des Motorkabels / Assembly of the motor cable

